
Motor info – Bougies

Inhoud

INTRO 1

H

Hoe ziet een bougie er van binnen uit?

Simpel gezegd een metalen omhulsel met schroefdraad, daarin een isolator van zeg maar porselein (keramiek), en daar binnen de centrale elektrode. Wat gebeurt er nou precies in de bougie? De door de ontstekingsspoel opgewekte hoogspanning wordt aangesloten op de terminal van de bougie. De hoogspanning (meer dan 10 Kilovolt) wil lang

Center electrodes

De warmtegraad

Bij alle merken staan er aanduidingen op de bougie. Een van de aanduidingen is altijd de

Dit is echter anders voor **race-bougies**.
Voor NGK beginnen alle race

zult prijsverschillen zien van 2 euro tot 14 euro. Je vraagt je natuurlijk meteen af waarom je

Druk de bougiekap weer goed vast en controleer of de bougiekap goed past en of de rubber afdichtingsring nog aanwezig is. Ze moet

